

## Info generali


## Lampadine e accessori - Candela



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ean</b>           | 8021696188911                            |
| <b>Articolo</b>      | E14 CANDELA 4W 3000K CRI80 TRASP<br>DIMM |
| <b>Installazione</b> | Light bulb                               |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                                  |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.03 kg                                  |
| <b>Volume</b>        | 0.000216 m <sup>3</sup>                  |

## Info tecniche e installative

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Peso netto</b>           | 0.03 kg             |
| <b>Classe di isolamento</b> | -                   |
| <b>Conformità</b>           | CE                  |
| <b>Alimentazione</b>        | -                   |
| <b>Dimmer</b>               | Non-dimmable, TRIAC |
| <b>Alimentatore</b>         | Not required        |
| <b>Grado di protezione</b>  | -                   |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Potenza</b>               | 4W        |
| <b>Emissione</b>             | Diffuse   |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 3,9 W |
| <b>CCT</b>                   | 3000      |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 15000 h   |
| <b>CRI</b>                   | > 80      |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 520 lm    |
| <b>Flusso utile</b>          | 520 lm    |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1         |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50    |